96ピン・ハーフピッチコネクタ用
片端コネクタ付フラットケーブル
PCA96P-xxA
取扱説明書
株式会社コンテック

本製品は、当社製インターフェイスボードの96ピンハーフピッチコネクタと外部機器の信号を接続するためのフラットケーブルです。

◆外形図

◆仕様

項目	仕様
使用コネクタ	96ピンハーフピッチコネクタ [F(雌)]タイプ PCR-E96F+ [本多通信工業(株)] 相当品
ケーブル	フラットドケーブル 導体サイズ: AWG28 UL2651
バラ線側	1.27mmピッチ
質量	コネクタ部質量20g、ケーブル質量(1mあたり)190g

◆注意事項

- 本製品に衝撃を与えないでください。誤動作、発熱、故障、破損の原因になります。
- 通電中にケーブルの挿抜をしないでください。誤動作、発熱、故障の原因になります。
- 本製品は品質向上のため予告なく仕様を変更する場合があります。
  継続的にご利用いただく場合でも、必ず説明書を読み、内容を確認してください。
- 本製品の運用を理由とする損失、逸失利益などの請求につきましては、前項にかかわらず、いかなる責任も負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 本書の内容については万全を期しておりますが、万一ご不審な点や記載もれなどお気づきのことがありましたら、お買い求めの販売店または、総合インフォメーションへご連絡ください。

◆結線図

コネクタピン番号	線心の色・印	線心番号	コネクタピン番号	線心の色・印	線心番号
[48] A01	Red	A01	[96] B01	Red	B01
[47] A02	Gray	A02	[95] B02	Gray	B02
[46] A03	Gray	A03	[94] B03	Gray	B03
[45] A04	Gray	A04	[93] B04	Gray	B04
[44] A05	Green	A05	[92] B05	Green	B05
[43] A06	Gray	A06	[91] B06	Gray	B06
[42] A07	Gray	A07	[90] B07	Gray	B07
[41] A08	Gray	A08	[89] B08	Gray	B08
[40] A09	Gray	A09	[88] B09	Gray	B09
[39] A10	Green	A10	[87] B10	Green	B10
[38] A11	Gray	A11	[86] B11	Gray	B11
[37] A12	Gray	A12	[85] B12	Gray	B12
[36] A13	Gray	A13	[84] B13	Gray	B13
[35] A14	Gray	A14	[83] B14	Gray	B14
[34] A15	Green	A15	[82] B15	Green	B15
[33] A16	Gray	A16	[81] B16	Gray	B16
[32] A17	Gray	A17	[80] B17	Gray	B17
[31] A18	Gray	A18	[79] B18	Gray	B18
[30] A19	Gray	A19	[78] B19	Gray	B19
[29] A20	Green	A20	[77] B20	Green	B20
[28] A21	Gray	A21	[76] B21	Gray	B21
[27] A22	Gray	A22	[75] B22	Gray	B22
[26] A23	Gray	A23	[74] B23	Gray	B23
[25] A24	Gray	A24	[73] B24	Gray	B24
[24] A25	Green	A25	[72] B25	Green	B25
[23] A26	Gray	A26	[71] B26	Gray	B26
[22] A27	Gray	A27	[70] B27	Gray	B27
[21] A28	Gray	A28	[69] B28	Gray	B28
[20] A29	Gray	A29	[68] B29	Gray	B29
[19] A30	Green	A30	[67] B30	Green	B30
[18] A31	Gray	A31	[66] B31	Gray	B31
[17] A32	Gray	A32	[65] B32	Gray	B32
[16] A33	Gray	A33	[64] B33	Gray	B33
[15] A34	Gray	A34	[63] B34	Gray	B34
[14] A35	Green	A35	[62] B35	Green	B35
[13] A36	Gray	A36	[61] B36	Gray	B36
[12] A37	Gray	A37	[60] B37	Gray	B37
[11] A38	Gray	A38	[59] B38	Gray	B38
[10] A39	Gray	A39	[58] B39	Gray	B39
[9] A40	Green	A40	[57] B40	Green	B40
[8] A41	Gray	A41	[56] B41	Gray	B41
[7] A42	Gray	A42	[55] B42	Gray	B42
[6] A43	Gray	A43	[54] B43	Gray	B43
[5] A44	Gray	A44	[53] B44	Gray	B44
[4] A45	Green	A45	[52] B45	Green	B45
[3] A46	Gray	A46	[51] B46	Gray	B46
[2] A47	Gray	A47	[50] B47	Gray	B47
[1] A48	Gray	A48	[49] B48	Gray	B48

・[ ]内は本多通信工業(株)指定の端子番号です。

発行　株式会社コンテック　2007年5月制定

大阪市西淀川区姫里3-9-31　〒555-0025

日本語　http://www.contec.co.jp/

英語　http://www.contec.com/　A-51-426 (LYHF651)

中国語　http://www.contec.com.cn/　[05182007]